






Image may be representation.
See specs for product details.

TLCJ226M002RTA

Hersteller-Teilenummer:

TLCJ226M002RTA

Hersteller / Marke:

AVX Corporation

Teil der Beschreibung:

CAP TANT 22UF 2V 20% 0603

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2610 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Teilenummer	TLCJ226M002RTA
Hersteller	AVX Corporation
Beschreibung	CAP TANT 22UF 2V 20% 0603
Kategorie	Kondensatoren > Tantalkondensatoren
Teilstatus	2610 pcs Stock
Spannung - Nennwert	2V
Art	Molded
Toleranz	±20%
Größe / Dimension	0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm)
Serie	TLC
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	0603 (1608 Metric)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller-Größencode	J
Lebensdauer @ Temp.	-
Leiter-Abstand	-
Höhe - eingesteckt (max)	0.030" (0.75mm)
Eigenschaften	General Purpose
Fehlerrate	-
ESR (Equivalent Series Resistance)	7.5 Ohm
Kapazität	22µF

Sie können auch interessiert

sein:



TLCH225M020RTA

AVX Corporation


CAP TANT 2.2UF 20V 20% 0805



TLCH156M010XTA

AVX Corporation

CAP TANT 15UF 10V 20% 0805



TLCJ226M003RTA

AVX Corporation

CAP TANT 22UF 3V 20% 0603



TLCE474M006HTA

AVX Corporation

CAP TANT SMD



TLCD476M008RTA

AVX Corporation

CAP TANT SMD



TLCK106M003QTA

AVX Corporation

CAP TANT 10UF 3V 20% 0402



TLCK106M006QTA

AVX Corporation

CAP TANT 10UF 6.3V 20% 0402



TLCK225M010PTA

AVX Corporation

CAP TANT 2.2UF 10V 20% 0402

TLCJ226M002RTA Zugehöriges					Mehr
Schlüsselwort	TLCJ226M002RTA Datenblatt	TLCJ226M002RTA-Datenblätter	TLCJ226M002RTA PDF	AVX Corporation TLCJ226M002RTA	
TLCJ226M002RTA Electronic	TLCJ226M002RTA-Komponenten	TLCJ226M002RTA-Verteiler	TLCJ226M002RTA-Bild	TLCJ226M002RTA-Teil	
TLCJ226M002RTA Preis	TLCJ226M002RTA Hersteller	TLCJ226M002RTA Bild	TLCJ226M002RTA Aktie	TLCJ226M002RTA Inventar	
TLCJ226M002RTA Neu	TLCJ226M002RTA Original	TLCJ226M002RTA garantiert	TLCJ226M002RTA RFQ	TLCJ226M002RTA Online bestellen	